


Technische Daten und Maße


| Baugröße/Typ | TempoTel 2 | | |
|---|---|-------------|-------------|
| Bemessungs-Spannung (V DC) | 3 | | |
| Batterietyp | 2 x LR06 (AA Mignon) | | |
| Schutzgrad (IP) | 20 | | |
| Betriebsumgebungstemperatur (°C) | 0 bis +50 | | |
| Funkfrequenz (MHz) | 868 | | |
| Maße (mm) Handsender | L 150 x B 51 x H 26 | | |
| Gewicht (g) inkl. Batterie | 140 | | |
| Einzelkanäle | 10 | | |
| Gruppenkanäle | 2 | | |
| Zentralkanal | 1 | | |
| Hand-/Auto-Umschaltung | • | | |
| Unidirektionaler Funk | • | | |
| Bidirektionaler Funk | • | | |
| Für USA, Kanada, Australien und einige Länder Südamerikas gilt abweichende Funkfrequenz | 915 | | |
| Standard-Lieferumfang | inkl. Batterien, magnetischer Wandhalterung und Befestigungsmaterial (montagefertig verpackt im Verkaufskarton) | | |
| Farbauswahl | reinweiß | silber | titangrau |
| Artikel-Nummer | 28 265.0002 | 28 266.0002 | 28 267.0002 |

Gerätevorderseite TempoTel 2



- 1 Display
- 2 Linke Menüaste
- 3 Rechte Menüaste
- 4 Joystick
- 5 Betriebsmodus-Anzeige
- 6 AUF-Taste
- 7 STOPP-Taste
- 8 Statusanzeige
- 9 AB-Taste
- 10 Auswahlaste

Geräterückseite TempoTel 2



- 11 Lernaste **P**
- 12 DIP-Schalter 1 (für Experten)
- 13 DIP-Schalter 2 (für Experten)